

MA onPC fader wing



- **Controle em tempo real de 2.048 parâmetros em combinação com grandMA2 onPC (até 65.536 parâmetros como backup no sistema MA)**
- **Expansível em até 4.096 parâmetros**
- **4 Saídas DMX (XLR 5pinos)**
- **Mesmo layout que grandMA2**
- **15 faders executores, 45 botões executores, 15 botões executores**
- **Teclas silenciosas individualmente iluminadas e reguláveis (clickless)**
- **Entrada USB para lâmpada de mesa externa**
- **Fonte de alimentação universal integrada**
- **Leve, prática e resistente**
 - **Design ergonômico**
 - **Apenas conecte a um PC via USB executando o grandMA2 onPC**

Com o MA onPC fader wing, a MA Lighting atende aos pedidos de uma solução de controle móvel que fornece faders e executores reais em conexão com o software gratuito grandMA2 onPC.

Além disso MA onPC fader wing oferece 2.048 parâmetros juntamente com o uso do software grandMA2 onPC que pode ser enviado via portas DMX e também Ethernet.

Para conectar o MA onPC fader wing com o computador com o software já instalado você só precisa de um cabo USB.

MA onPC fader wing foi projetado para ampliar perfeitamente MA onPC command wing e obter o máximo do software grandMA2 onPC.

Para poupar as conexões USB MA onPC fader wing linka com com as portas de USB do MA onPC command wing.

Enquanto MA onPC command wing é baseado no comando de um console grandMA2, MA onPC fader adiciona faders.

Combinando MA onPC fader wing e MA onPC command wing a aparência do software grandMA2 onPC ficará o mais próximo possível de um verdadeiro console grandMA2 - e tudo isso por um preço acessível!

MA onPC fader oferece inteligentes detalhes como slot para trava Kensington e porta USB para conectar uma lampada externa. Graças a esses detalhes e design ergonômico trabalhar com MA onPC fader wing diariamente será um prazer.

MA onPC fader wing tem a opção de expandir até 4.096 parâmetros.

MA oferece uma ampla gama de possibilidades para todas as aplicações.

MA 4Port Node onPC e MA 8Port Node onPC por exemplo irá adicionar 2.048 parâmetros e 4 ou 8 linhas DMX respectivamente.

Considere que é possível conectar MA onPC command wing e até duas MA onPC fader wing juntas em um computador com o software grandMA2 onPC.

Incluso

Capa, cabo USB 1.9m, power cord IEC Plug (bloqueável) 1.9m

Especificações Técnicas

Peso líquido	4.5kg / 9.9lbs
Conectores de entrada	1 x USB
Dimensões	365 x 395 x 70mm / 14.4 x 15.6 x 2.8polegadas
Power	40VA
Tensão de Operação/ Alimentação	120V/230V, 50/60Hz (detecção automática)
Conectores de saída	4 x XLR 5pinos (DMX) 2 x USB

MA onPC fader wing



Artigo

120125 MA onPC fader wing

Acessórios

120134 MA onPC wing bag, para MA onPC command wing e MA onPC fader wing

130212 MA 4Port Node onPC, para expansão de parâmetros

130222 MA 2Port Node onPC 1K, para expansão de parâmetros

121046 MA Case para MA onPC fader wing, preto

130214 MA 8Port Node onPC, para expansão de parâmetros

130223 MA 2Port Node onPC 2K, para expansão de parâmetros

Fotos adicionais do produto

