

LED 800W STROBE



通道 Channel	功能 Function	DMX数值 Value	描述 Description
1	调光 Dimmer	0-4	关闭 Off
		5-255	由暗到亮 From dark to light
2	频闪 Strobe	0-4	关闭 Off
		5-255	由慢到快 Speed slow-fast
3	宏功能 Macro	0-4	关闭 Off
		5-89	跑马 频闪可介入 (正/反) Rotate Strobe may intervene Positive and negative
		90 -169	淡入 Fade in
		170-249	淡出 Fade out
		250-255	声控 Sound
4	宏速度 Macro speed	0-255	由慢到快 Speed slow-fast
5	自走 Auto	5-255	自走 Auto

LCD液晶屏

序号	显示菜单		功能选项	功能简介
1	Address		001-512	DMX地址码
2	Run Mod		Slve	从机运行模式
			Auto	自动运行模式
			Sond	声控运行模式
3	ChanMod		5CH	5通道模式
4	DmxClea		Off	无信号数据保持
			On	无信号数据清零
5	Display	LigtOff	Ligh	背光常亮
			1Min	背光延时1分钟关闭
			2Min	背光延时2分钟关闭
			3Min	背光延时3分钟关闭
		MenuBak	Off	菜单返回关闭
			1Min	菜单延时1分钟返回
			2Min	菜单延时2分钟返回
			3Min	菜单延时3分钟返回
		LigtFlh	Off	背光闪烁打开
			On	背光闪烁打开
6	Balance	LED 1	50-255	白平衡
		LED 2		白平衡
		LED 3		白平衡
		LED 4		白平衡
7	Manual	Dimming	0-255	调光
		Speed		频闪
		Case		宏功能
		Case Speed		宏功能速度
		Auto		自走
8	DefCfig		Off	保持当前设置
			On	恢复默认设置
9	Version		Vxxx	版本号