

Contatores 3TS

www.siemens.com.br

	Tam.	Dados nominais: AC-2 e AC-3 até 55 °C		I _e AC-1 até 690 V	Código do produto	NA	NF	L (mm)	H (mm)	C (mm)
		I _e 400/380 V	Potência de motor kW / cv							
CORRENTE ALTERNADA										
	0	6 A	2,2 / 3	25 A	3TS29 01-0A□2	0	1	45	78	80 (111) ¹
		6 A	2,2 / 3	25 A	3TS29 10-0A□2	1	0	45	78	80 (111) ¹
		9 A	4 / 5,5	25 A	3TS30 01-0A□2	0	1	45	78	80 (111) ¹
		9 A	4 / 5,5	25 A	3TS30 10-0A□2	1	0	45	78	80 (111) ¹
		12 A	5,5 / 7,5	25 A	3TS31 01-0A□2	0	1	45	78	80 (111) ¹
		12 A	5,5 / 7,5	25 A	3TS31 10-0A□2	1	0	45	78	80 (111) ¹
		18 A	7,5 / 10	25 A	3TS32 01-0A□2	0	1	45	78	80 (111) ¹
	1	25 A	11 / 15	42 A	3TS33 11-0A□2	1	1	45	85	92 (123) ¹
		32 A	15 / 20	42 A	3TS34 11-0A□2	1	1	45	85	92 (123) ¹
	2	40 A	18,5 / 25	65 A	3TS35 11-0A□2	1	1	55	103	104 (135) ¹
		45 A	22 / 30	85 A	3TS36 11-0A□2	1	1	55	103	104 (135) ¹
	3	65 A	30 / 40	90 A	3TS47 22-0A□2	2	2	90 (113) ²	117	123
		75 A	37 / 50	95 A	3TS48 22-0A□2	2	2	90 (113) ²	117	123
		85 A	45 / 60	105 A	3TS49 22-0A□2	2	2	100 (123) ²	133	140
	4	105 A	55 / 75	105 A	3TS50 22-0A□2 ↑	2	2	100 (123) ²	133	140

3TS50 22-0A□2

Código	Tensão
C	24V 50/60Hz
G	110V 50/60Hz
N	220V 50/60Hz

¹ Com blocos de contatos auxiliares frontais
² Com blocos de contatos auxiliares laterais

CORRENTE CONTÍNUA										
	0	6 A	2,2 / 3	25 A	3TS29 01-0BB4	0	1	45	78	80 (111) ¹
		6 A	2,2 / 3	25 A	3TS29 10-0BB4	1	0	45	78	80 (111) ¹
		9 A	4 / 5,5	25 A	3TS30 01-0BB4	0	1	45	78	80 (111) ¹
		9 A	4 / 5,5	25 A	3TS30 10-0BB4	1	0	45	78	80 (111) ¹
		12 A	5,5 / 7,5	25 A	3TS31 01-0BB4	0	1	45	78	80 (111) ¹
		12 A	5,5 / 7,5	25 A	3TS31 10-0BB4	1	0	45	78	80 (111) ¹
		18 A	7,5 / 10	25 A	3TS32 01-0BB4	0	1	45	78	80 (111) ¹
	1	25 A	11 / 15	42 A	3TS33 11-0BB4	1	1	45	85	92 (123) ¹
		32 A	15 / 20	42 A	3TS34 11-0BB4	1	1	45	85	92 (123) ¹

Peças de reposição - Bobinas

Para contatores	Bobinas
	Corrente Alternada
3TS29 a 3TS34	3TY7 403-0A□□
3TS35 e 3TS36	3TY7 443-0A□□
3TS47 e 3TS48	3TY7 463-0A□□
3TS49 e 3TS50	3TY7 483-0A□□ ³
Para contatores	Jogos de contatos de potência
3TS35	3TY7 440-0A
3TS36	3TY7 450-0A
3TS47	3TY7 460-0A
3TS48	3TY7 470-0A
3TS49	3TY7 480-0A
3TS50	3TY7 490-0A

3TY7 483-0A□2

Código	Tensão
C1	24V 60Hz
G2	110V 50/60Hz
N2	220V 50/60Hz
Q1	380V 60Hz

³ Versão 220V disponível apenas em 60Hz (código complementar N1)

Acessórios

	Para contator	Corrente nominal de operação I_e / AC-15 / AC-14		Contatos auxiliares		Código do produto
		230 V	400 V	Versão		
		A	A	NA	NF	
BLOCO DE CONTATO AUXILIAR FRONTAL (ATÉ NO MÁXIMO 4 CONTATOS)						
	3TS29 até 3TS36	5,6	3,8	1	–	3TX3 010-8A
		5,6	3,8	–	1	3TX3 001-8A
BLOCOS MONTÁVEIS DE CONTATO AUXILIAR LATERAL						
	3TS35 até 3TS50	5,6	3,8	1	1	3TY7 601-1A