



AlphaFontes

DOCUMENTO DE ENGENHARIA
CROQUI

Nº DO DOC.
05.0013

REVISÃO

01

DATA

13/04/
2016

CÓDIGO: 100.0200

DESCRIÇÃO: FONTE FULL RANGE ENTRADA 85 A 265VAC SAÍDA 5VDC/ 10A 50W; 12VDC/ 6A 72W

LED VM 3MM
INDICADOR SAÍDA 12VDC
LED VM 3MM
INDICADOR SAÍDA 5VDC

FUSÍVEL
5A

ENTRADA
85 A 265VAC
OU
100 A 400VDC

SAÍDA 1 (+)
5VDC/ 10A

0V (-)

SAÍDA 2 (+)
12VDC/ 6A

0V (-)

Dimensões mm: Tolerância entre cotas $\pm 0.5\text{mm}$
Tolerância furos $\pm 0.3\text{mm}$

| A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|
| 112.0 | 54.0 | 191.0 | 205.0 | 60.0 | 215.0 | 4.0 |

Caixa PB119/2TE Cor Preta

Etiqueta de identificação
pode ser personalizada
para cada cliente



Peso do produto: 750g

VISTA POR BAIXO

